



DR 6000 Спектрофотометр видимой и УФ области без технологии RFID (EC)

Товар #: LPV441.99.00001

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: hca@nt-rt.ru
Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

Спецификации

Вес:	11 kg
Воспроизводимость длины волны:	< 0.1 nm
Выбор длины волны:	автоматический
Гарантия:	2 года
Глубина:	18.11 in
Диапазон длин волн:	190 - 1100
Дисплей:	Цветной сенсорный дисплей 7" TFT WVGA
Лампа источника света:	вольфрам (видимая область), дейтерий (УФ-диапазон)
Объем поставки:	Кабель питания, 1шт. (в зависимости от страны: ЕС, Китай, Великобритания) Универсальный адаптер , 1шт.Пылезащитная крышка , 1шт.Компакт-диск с полным руководством пользователя, (en, de, it, fr, es), методами работы, справочными материалами по аксессуарам, 1шт. базовое руководство пользователя в печатном виде на нескольких языках (болгарский, чешский, датский, английский, испанский, французский, греческий, хорватский, венгерский, итальянский, голландский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, словенский, сербский, турецкий)
Оптическая система:	Reference beam, spectral
Погрешность установки длины волны:	+/- 1 nm
Подключение к сети:	100 - 240 V
Пользовательские программы:	200
Размеры (В x Ш x Г):	215 mm x 500 mm x 460 mm
Регистратор данных:	5000 ключевые данные (результат, дата, время, код образца, код пользователя)
Совместимость кювет:	Прямоугольная кювета 10, 20, 30 и 50мм
Спектральное разрешение:	0.1 nm
Специальная технология:	RFID
Условия работы:	10 - 40 °C, относительная влажность макс. 80% (без конденсации)
Условия хранения:	-25 °C - 60 °C относительная влажность макс. 80% (без конденсации)
Ширина полосы пропускания:	2 nm

Языки :	болгарский, чешский, датский, эстонский, английский, испанский, французский, греческий, хорватский, венгерский, итальянский, голландский, польский, португальский, румынский, русский, словенский, словацкий, сербский, турецкий
Языки пользовательского интерфейса:	болгарский, китайский, чешский, датский, английский, испанский, французский, греческий, хорватский, венгерский, итальянский, японский, корейский, голландский, польский, португальский, румынский, русский, словенский, словацкий, сербский, турецкий

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: hca@nt-rt.ru
Веб-сайт: hlq.nt-rt.ru